

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ



- Диапазон частот VHF или UHF
- 16 каналов памяти
- Li-Ion аккумулятор 3600 мАч
- Кодирование CTCSS/DCS
- Управление голосом (VOX)
- Режим экономии заряда АКБ
- Плавная настройка мощности передатчика

Модель

R900

R900 VHF



Доступные функции:

- Программирование с ПК
- Голосовые подсказки на русском языке
- Скремблер
- Компандер
- Выбор ширины полосы канала 12,5 или 25 кГц
- Включение/выключение сигнала окончания передачи
- Сигнал тревоги
- 1750 Гц тональный сигнал
- Запрет передачи при отклонениях напряжения питания
- Запрет передачи при занятом канале
- Сигнализация разряда аккумулятора
- 2 программируемые боковые клавиши

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	136-174 (R900 VHF) / 403-470 (R900 UHF)
Напряжение питания, В	7.2
Количество каналов	16
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора, мАч	3600
Импеданс антенны, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Размеры (с ручкой регулятора громкости), мм	131×59.5×37
Вес, г	287

Приемник

Чувствительность, мкВ	0.2 (12 дБ SINAD)
Искажение аудио-сигнала	≤6%
Промежуточная избирательность, дБ	≥60 / ≥55
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Ток потребления, мА	80 / 220
Паразитные излучения, дБ	≥65

Стандартные аксессуары:

Аккумулятор 3600 мАч
Стакан зарядного устройства
Адаптер 220 В
Антенна
Удлиненная антенна 35 см
Клипса
Темляк

Дополнительные аксессуары:

Кабель для программирования
Авто адаптер от прикуривателя
Чехол
6-ти позиционное ЗУ
Гарнитура
Авто эмулятор аккумулятора 12-24В

Передатчик

Выходная мощность, Вт	10 / 5
Тип модуляции	F3E
Макс. девиация, кГц	5 / 2.5
Паразитные излучения, мкВт	≤7.5
Ток потребления	<2300
Стабильность частоты	5 ppm
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Промежуточная чувствительность, мВ	8-12
Девиация CTCSS/DCS, кГц	0.5±0.2
Промежуточные искажения	<6%



racio.me | info@racio.me