

# ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

 RACIO

- Диапазон частот UHF
- 16 каналов памяти
- Система активного шумоотсечения (ANC)
- Выходная мощность 10 Вт
- Li-Ion аккумулятор 2000 мАч
- Программный выбор мощности для каждого канала

Модель

**R710**



 RACIO

## Доступные функции:

- Режим энергосбережения
- Голосовые подсказки на русском языке
- Предупреждение о низком заряде АКБ
- Сканирование каналов
- Программирование при помощи ПК
- 2 программируемые кнопки
- Настройка времени ограничения передачи
- Запрет передачи на занятом канале
- Мониторинг
- Выбор режима повышенной мощности
- Скремблер
- Выбор ширины полосы канала 12,5 / 25 КГц
- Ограничение времени передачи
- Программирование с ПК
- Выбор уровня шумоподавителя
- Кодирование CTCSS/DCS
- Функция голосового управления (VOX)
- Защита от программирования

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	403-470
Напряжение питания, В	7,4
Количество каналов	99
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора, мАч	2000
Импеданс антенны, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °С	-30~+60~
Размеры (ручкой регулятора громкости), мм	123×57×42.5
Вес, г	280

## Передатчик

Выходная мощность, Вт	5/10
Тип модуляции	16KFФ3E
Макс. девиация, кГц	≤5
Паразитные излучения, мкВт	≤7.5
ЧМ фон и помехи, дБ	≤ -40
Промежуточные искажения	<5%
Промежуточная чувствительность, мВ	8-12
Звуковой резонанс (300-3000 КHz)	+6,5, -14dB

## Приемник

Чувствительность, мкВ	0.2
Полоса пропускания, кГц	≤16
Искажение аудио-сигнала	≤5%
Промежуточная избирательность, дБ	≥55
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65
Мощность аудиосигнала, мВт	1000
Ток потребления, мА	55 / 150
Стабильность частоты	5 ppm
Звуковой резонанс (300-3000КHz)	+7, -12,5dB

## Стандартные аксессуары:

- Аккумулятор 2000 мАч
- Стакан зарядного устройства
- Адаптер 220 В
- Антенна
- Клипса
- Темляк

## Дополнительные аксессуары:

- Кабель для программирования
- Авто адаптер от прикуривателя
- Чехол
- Гарнитура



racio.me | info@racio.me