

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

 **RACIO**

- Диапазон частот UHF
- 99 каналов памяти
- Многофункциональный дисплей Active View
- Li-Ion аккумулятор 3000 мАч
- Скремблер
- Голосовое управление (VOX)
- Компандер

Модель

R310



Доступные функции:

- Режим энергосбережения
- Голосовые подсказки на русском языке
- Предупреждение о низком заряде АКБ
- Защита от перепрограммирования
- Сканирование каналов
- Кодирование CTCSS/DCS
- 2 программируемые кнопки
- Запрет передачи на занятом канале
- Компандер
- Мониторинг
- Выбор уровня мощности передатчика
- Выбор ширины полосы канала 12,5 / 25 КГц
- Ограничение времени передачи
- Программирование с ПК
- Выбор уровня шумоподавителя
- Сигнал тревоги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	403-470
Напряжение питания, В	7,4
Количество каналов	99
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора, мАч	3000
Импеданс антенны, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +60
Размеры (с ручкой регулятора громкости), мм	123×57×42.5
Вес, г	280

Передатчик

Выходная мощность, Вт	5
Тип модуляции	FM
Макс. девиация, кГц	≤5
Паразитные излучения, мкВт	≤7.5
ЧМ фон и помехи, дБ	≤40
Промежуточные искажения	<5%
Звуковой резонанс (300-3000 КHz)	+7, -12,5dB

Стандартные аксессуары:

- Аккумулятор 3000 мАч
- Стакан зарядного устройства
- Адаптер 220 В
- Антенна
- Клипса
- Темляк

Дополнительные аксессуары:

- Кабель для программирования
- Авто адаптер от прикуривателя
- Чехол
- Гарнитура

Приемник

Чувствительность, мкВ	0.16
Полоса пропускания, кГц	≤16
Искажение аудио-сигнала	≤5%
Промежуточная избирательность, дБ	≥55
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65
Мощность аудиосигнала, мВт	1000
Ток потребления, мА	55 / 150
Стабильность частоты	5 ppm
Паразитные излучения, дБ	≥65



racio.me | info@racio.me