

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

RACIO POWER

RS20



Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 ±20% (50 Гц),
Выходное напряжение, В	13,8 +2% (нерегулируемое)
Напряжение пульсаций, мВ	Не более 40 (пик.)
Ток нагрузки, А	20 (постоянно), 22 (кратковременно)
Габариты, мм	200×120×260
Используемый предохранитель, В	220 (1А), 110 (2А)
Вес, кг	7
Относительная влажность воздуха	Не более 90%
Интервал рабочих температур, °С	от -10 до 40



Комплектация:

- Источник питания
- Руководство пользователя

info@racio.me



racio.me