

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

RACIO POWER

RS10S



Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 ±20% (50 Гц), 110 ±20% (60 Гц)
Выходное напряжение, В	13,4 +2%
Напряжение пульсаций, мВ	Не более 100 (пик.)
Ток нагрузки, А	10 (постоянно), 12 (кратковременно)
Габариты, мм	110×80×200
Используемый предохранитель, В	220 (1А), 110 (2А)
Вес, кг	1,2
Относительная влажность воздуха	Не более 90%
Интервал рабочих температур, °С	0-40

Комплектация:

- Источник питания
- Руководство пользователя



info@racio.me



racio.me