

# ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

RACIO POWER

RS20S



## Технические характеристики

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Напряжение питания, В           | 220 ±20% (50 Гц),<br>110 ±20% (60 Гц)  |
| Выходное напряжение, В          | 13,8 +2%                               |
| Напряжение пульсаций, мВ        | Не более 100 (пик.)                    |
| Ток нагрузки, А                 | 20 (постоянно),<br>22 (кратковременно) |
| Габариты, мм                    | 155×115×255                            |
| Используемый предохранитель, В  | 220 (1А),<br>110 (2А)                  |
| Вес, кг                         | 1,3                                    |
| Относительная влажность воздуха | Не более 90%                           |
| Интервал рабочих температур, °С | 0-40                                   |

## Комплектация:

- Источник питания
- Руководство пользователя



info@racio.me



racio.me