

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

RACIO POWER

RS30S



Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 (50 Гц)
Выходное напряжение, В	13,8 +2% (нерегулируемое)
Напряжение пульсаций, мВ	Не более 100 (пик.)
Ток нагрузки, А	25 (постоянно), 30 (кратковременно)
Используемый предохранитель, В	250 (5А)
Габариты, мм	181×63×190
Вес, кг	1,52
Относительная влажность воздуха	Не более 90%
Интервал рабочих температур, °С	от -10 до 40



- Защита подключенного оборудования от короткого замыкания, переплюсовки и от превышения уровня выходного напряжения
- Возможность подключения внешней аккумуляторной батареи

Комплектация:

- Источник питания
- Кабель питания
- Руководство пользователя

info@racio.me



racio.me