

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

RACIO POWER

RS25S BB



Технические характеристики

Напряжение питания, В	220 ±20% (50 Гц),
Выходное напряжение, В	13,8 +2% (постоянное) 5-15 (регулируемое)
Напряжение пульсаций, мВ	Не более 150 (пик.)
Ток нагрузки, А	25 (постоянно), 27 (кратковременно)
Габариты, мм	250×127×220
Используемый предохранитель, А	4
Макс. емкость используемой аккумуляторной батареи, А	40
Погрешность регулировки напряжения	Не более 2%
Вес, кг	3,1
Относительная влажность воздуха	Не более 90%
Интервал рабочих температур, °С	от 0 до 40

Комплектация:

- Источник питания
- Кабель питания
- Руководство пользователя



- Возможность подключения внешней аккумуляторной батареи
- Собственная защита от перегрузки, перегрева и превышения питающего напряжения

info@racio.me



racio.me