

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

 RACIO

- Диапазон частот VHF или UHF
- 16 каналов памяти
- Li-Ion аккумулятор 3000 мАч
- Скремблер
- Функция голосового управления (VOX)
- Сигнал тревоги



Модель

R210 VHF
R210 UHF



Доступные функции:

- Кодирование стандартных и нестандартных CTCSS/DCS
- высокая чувствительность приёмного модуля (0,16 мкВ);
- Режим сохранения заряда АКБ
- Выбор уровня мощности передатчика
- Сканирование каналов
- Выбор ширины канала
- Включение / выключение сигнала окончания передачи
- Программирование с ПК
- Функция голосового управления (VOX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	136-174 (R210 VHF) 403-470 (R210 UHF)
Напряжение питания, В	7.2
Количество каналов	16
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора, мАч	3000
Импеданс антенны, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °С	-30~+60~
Размеры (ручкой регулятора громкости), мм	131.5×60.5×42.5
Вес, г	272

Приемник

Чувствительность, мкВ	0.16
Искажение аудио-сигнала	≤6%
Промежуточная избирательность, дБ	≥60 / ≥55
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Ток потребления, мА	60 / 150
Паразитные излучения, дБ	≥65

Передатчик

Выходная мощность, Вт	5 / 1
Тип модуляции	F3E
Макс. девиация, кГц	5 / 2.5
Стабильность частоты	5 ppm
Избирательность по соседнему каналу, дБ	≥65 / ≥60
Паразитные излучения, мкВт	≤7.5
Ток потребления, мА	<1100
Девиация CTCSS/DCS, кГц	0.5±0.2
Промежуточная чувствительность, мВ	8-12
Промежуточные искажения, %	<6%

Стандартные аксессуары:

- Аккумулятор 3000 мАч
- Зарядное устройство 220 В
- Антенна
- Клипса
- Темляк

Дополнительные аксессуары:

- Кабель для программирования
- 6-ти позиционное ЗУ
- Чехол
- Авто эмулятор аккумулятора
- Гарнитура
- 12-24 В



racio.me | info@racio.me